

Olet saanut uuden puhelimen käytettäväksi DECT/GAP-puhelimenä puhelinjärjestelmässänne. Puhelin on valmiiksi ladattu siten, että puhelin on heti käyttöön otettavissa. Tässä pikaohjeessa kuvataan yleisimmät toiminnot.

Rekisteröinti

Puhelimen saatuaasi ole ystävällinen ja ota yhteyttä huoltoomme heti kun mahdollista, sähköpostitse huolto@intellicom.fi tai web-lomakkeella www.intellicom.fi/Contact/Huoltokutsu2.htm. Olemme sinuun yhteydessä kytkeäksemme puhelimen käyttöön ja tarvitsemme käyttöön otossa myös apuasi.

Luurin kytkeminen päälle/pois päältä

Puhelin kytketään päälle ja pois päältä painamalla punaista luuria (lopetusnäppäin) pitkään.

Näppäinlukituksen kytkeminen päälle/pois päältä

Näppäinlukitus kytketään päälle ja pois päältä painamalla ruutunäppäintä pitkään. Näppäinlukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun sinulle soitetaan. Puhelun loputtua näppäinlukitus kytkeytyy taas päälle.

Puhelun soittaminen

Näppäile puhelinnumero ja paina vihreätä luuria. Puhelu lopetetaan punaisella luurilla. Voit valita tallentamiasi puhelinnumeroita myös puhelinluettelosta. Ulkopuheluiden soittamisessa lisää etunolla puhelinnumeroon.

Puheluun vastaaminen

Puheluun vastataan painamalla vihreätä luuria tai näyttönäppäintä "Vastaa". Puhelu lopetetaan painamalla punaista luuria. Jos soittoaäni häiritsee, paina näyttönäppäintä "Äänetön". Voit vastata puheluun niin kauan kuin se näkyy näytöllä.

Välilykselyn teko

Paina näppäintä R ja valitse numero. Voit vuorotella puheluiden välillä painamalla R-näppäintä.

Puhelun yhdistäminen

Paina näppäintä R ja valitse numero. Puhelu yhdistyy kun painat punaista luuria. Voit yhdistää puhelun jo siinä vaiheessa, kun vastaanottajan puhelin hälyttää. Tällöin puhelu palautuu sinulle mikäli henkilö, jolle siirsit puhelun, ei vastaa.

Soitonsiirto

Soitonsiirto toiseen numeroon: näppäile *21<numero>, soitonsiirron poisto näppäilemällä #21. Viivästetty soitonsiirto (puhelin soi muutaman kerran ennen siirtoa): näppäile *61<numero>, poisto näppäilemällä #61.

Kaiutintoiminnon kytkeminen päälle/pois päältä

Ennen valintaa: näppäile puhelinnumero ja paina kaiutinnäppäintä. Puhelun aikana: paina kaiutinnäppäintä. Kytkeminen pois päältä: paina puhelunäppäintä.

Äänitaajuusvalinnan (DTMF) käyttäminen

Äänitaajuusvalintaa (esim. "valitse 1 kun haluat...") voit antaa kun painat *-näppäintä pitkään ennen numeron valintaa.

Puhelimen nimeäminen

Voit vaihtaa puhelimesta näkyvän tekstin (oletus: Tukiasema 1) seuraavasti: luurin asetukset, rekisteröinti, Muuta.